

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»
(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Октябрьский район, село Перегрёбное, ул. Лесная, д. 36, почтовый индекс 628109
тел. (34678) 38-637, тел./факс (34678) 38-643, 38-747, e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru
ОКПО 57421193 ОГРН 1038600200033 ИНН 8614005936 КПП 861401001

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Первичной профсоюзной организации
Белова А.В. Белоногова

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Заведующего
МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»
от 21.02.2022 № 152 - од

ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда
ПРИ РАБОТЕ С ШРЕДЕРОМ**

ИОТВ – 07-21

село Перегрёбное, 2022

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе на шредере разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», действующим с 01 марта 2022 года, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», от 02 декабря 2020 года № 40 «Об утверждении СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», разделом X Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по охране, с учетом технической документацией производителей копировально-множительных аппаратов.

1.2. Данная инструкция по охране труда на шредере устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы на шредере, определяет безопасные методы и приемы выполнения работы на шредере, а также требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях. Инструкция разработана в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья при выполнении работ на шредере.

1.3. К самостоятельной работе на шредере допускаются

- лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, выполняющие требования правил по эксплуатации шредера, ознакомленные с настоящей инструкцией;
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по программе, утвержденной руководителем дошкольной образовательной организации (работодателем), разработанной на основе Типовой программы, и прошедшие проверку знаний, в том числе по электробезопасности с присвоением 1-й квалификационной группы по электробезопасности;
- инструктаж по охране труда на конкретном рабочем месте по данной инструкции.

1.4. Опасные и (или) вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на пользователя шредера в процессе работы, отсутствуют.

1.5. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе с шредером:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических розеток и выключателей, электропроводки, неисправного шредера, вилок, шнуров питания с поврежденной изоляцией, не сертифицированных удлинителей при отсутствии заземления / зануления;
- поражение электрическим током при использовании неисправного шредера;
- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;
- повышенный уровень статического электричества;
- повышенный уровень шума.

1.6. В целях соблюдения требований охраны труда при работе с шредером необходимо:

- Знать и соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности, производственной санитарии при выполнении работ на шредере;
- соблюдать правила личной гигиены;
- знать способы рациональной организации рабочего места;
- иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с использованием шредера, знать основные способы защиты от их воздействия;
- пользоваться шредером согласно инструкции по эксплуатации производителя;
- знать порядок действия при поломке шредера, его возгорания, сигналы оповещения о пожаре,
- уметь пользоваться средствами пожаротушения;
- знать местоположение аптечки, уметь оказывать первую помощь пострадавшему;

- выполнять режим рабочего времени и времени отдыха.

1.7. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При обнаружении неисправности копировально-множительных аппаратов, кабеля питания сообщить непосредственному руководителю и не использовать до полного устранения выявленных недостатков и получения разрешения.

1.8. Запрещается выполнять работу на шредере, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.9. Работники, допустившие нарушения или невыполнение требований настоящей инструкции, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы на шредере работник обязан:

Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в помещении и убедиться в исправности электрооборудования:

- осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не содержать следов загрязнений;
- уровень искусственной освещенности при общем освещении в рабочем кабинете должен составлять не менее 300 люкс, на экране монитора не более 200 люкс;
- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.2. Убедиться в свободности выхода из рабочего кабинета (помещения), проходов.

2.3. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и укомплектованности ее медикаментами.

2.4. Убедиться в безопасности своего рабочего места:

- проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;
- убедиться в отсутствии внешних повреждений шредера;
- оценить целостность шнура питания;
- не допускать переплетения, скручивания, заземления кабеля шредера;
- кабель электропитания должен располагаться с тыльной стороны шредера.

2.5. Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Убрать посторонние предметы и всё, что может препятствовать безопасному выполнению работы и создавать дополнительную опасность.

2.6. Проверить наличие свободного доступа ко всем функциональным частям шредера и их исправность.

2.7. Листы для измельчения располагать так, чтобы в обращении с ними не приходилось делать лишних движений.

2.8. Включить шредер, удостоверившись в исправности, в отсутствии предупредительных звуковых, сигналов, свидетельствующих о поломке.

2.9. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. После включения шредера, необходимо дать ему прогреться 1-2 минуты.
- 3.2. Шредер необходимо использовать только в исправном состоянии, включать и выключать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом.
- 3.3. Измельчать бумагу, предназначенную для измельчения, указанную в инструкции по эксплуатации шредера.
- 3.4. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к несчастному случаю (облокачиваться на шредер аппараты и т.п.).
- 3.5. При работе на шредере не загромождать свое рабочее место, выход из помещения, подходы к первичным средствам пожаротушения бумагой, документами, папками и любыми другими посторонними предметами.
- 3.6. Следить за исправной работой шредера, быть внимательным к работе не отвлекаться посторонними делами и разговорами.
- 3.7. Не наклоняться над работающим шредером.
- 3.8. Не допускать попадания внутрь аппарата скрепок, кнопок и других посторонних мелких металлических предметов.
- 3.9. Не перегружать шредер. После изготовления каждых 100 копий, делать 5 минутный перерыв, отключив аппарат из сети.
- 3.10. Не допускать попадания в установку (в режущий блок) жидкостей или металлических предметов;
- 3.11. Не допускать попадания в приёмный слот свободно висящих предметов (галстуки, шарфы), украшений, а также длинных волос;
- 3.12. Регулярно очищать корзину от мусора, при заполнении корзины и засорении режущего блока, происходит сработка звукового предупреждения;
- 3.13. Не пытаться утрамбовать обрезки бумаги в корзине, не встряхивать и не стучать по корзине;
- 3.14. Не допускать повреждения сетевого кабеля, не подвергать сетевой кабель механическим нагрузкам (нарушение изоляции сетевого кабеля может привести к аварии электрической сети, возгоранию или электрическому удару);
- 3.15. Во избежание возгорания или электрического удара при отключении сетевого кабеля от розетки удерживать его за вилку, а не за провод;
- 3.16. Не размещать шредер слишком далеко от розеток, рядом с источником тепла и во влажных помещениях;
- 3.17. Не пытаться самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать шредер;
- 3.18. Не уничтожать ламинированную бумагу, влажную бумагу, она может намотаться на режущий инструмент;
- 3.19. Не уничтожать непрерывно более 70 листов бумаги. Это может привести к перегреву двигателя, если это произошло, дать ему охладиться в течение 30 мин;
- 3.20. Отключать вилку шредера при его перемещении на другое место или при очистке;
- 3.21. Не уничтожать одновременно более 9 листов.
- 3.22. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены.
- 3.23. Для поддержания здорового микроклимата организовывать проветривание кабинета, при этом окна фиксировать в открытом положении крючками или ограничителями.
- 3.24. При использовании персонального шредера запрещается:
 - включать в электросеть и отключать от неё приборы мокрыми руками;
 - включать шредер совместно с другим электрооборудованием или аппаратурой высокой мощности от одного источника энергоснабжения;
 - включать шредер в сеть, только что принесенный с улицы в холодное время года;
 - допускать попадания влаги на поверхности используемого шредера;
 - выполнять выключение рывком за шнур питания;

- передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;
 - размещать на шредере предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);
 - закрывать отверстия для забора воздуха электроприборов;
 - располагать электроприборы в закрытых и глухих местах;
 - разбирать включенные в электросеть приборы;
 - прикасаться к шнурам питания с поврежденной изоляцией;
 - сгибать, заземлять и натягивать кабели питания;
 - оставлять без присмотра включенный электроприбор, покидать рабочее место не выключив устройство.
- 3.25. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда при работе на шредере, установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при работе с использованием оргтехники руководствоваться инструкциями по охране труда на данные виды оборудования.
- 3.26. Запрещается самостоятельно разбирать и выполнять ремонт шредера. Эти работы может выполнять только специалист по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники.
- 3.27. Не допускать концентрации пыли в помещении, где выполняется работа на шредере.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. Не допускается приступать к работе на шредере при плохом самочувствии или внезапной болезни.
- 4.2. Перечень основных возможных аварийных ситуаций, причины их вызывающие:
- ощущение действия электрического тока, поражение электрическим током при неисправности копировально-множительного аппарата, шнура питания, отсутствие заземления (зануления);
 - пожар, возгорание, задымление, искрение в следствие неисправности копировально-множительного аппарата.
- 4.3. При возникновении неисправности шредера и иных электроприборов (посторонний шум, ощущение запаха тлеющей изоляции электропроводки, искрение) необходимо прекратить с ними работу, обесточить и изъять, сообщить заместителю заведующего по административно-хозяйственной части (администратору) и использовать только после выполнения ремонта и получения разрешения.
- 4.4. В случае получения травмы или плохого самочувствия работник обязан прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, обратиться в медицинский пункт детского сада, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 03 (103 – с мобильного) и поставить в известность заведующего. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (угроза жизни и здоровью окружающих) выполнить фиксирование обстановки на фото или видеокамеру.
- 4.5. В случае задымления или возгорания шредера, необходимо прекратить работу на шредере, по возможности обесточить его, вывести посетителей из помещения – опасной зоны. При возгорании в ДОО необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112 – с мобильного), оповестив голосом о пожаре и вручную задействовав АПС (если не сработала) начать эвакуацию, сообщить заведующему детским садом. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При тушении пожара порошковыми огнетушителями не направлять струю порошка в сторону людей.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1 По окончании работы необходимо шредер, обесточить его отключением из электросети. При отключении из электророзетки не дергать за шнур питания.
- 5.2. Очистить корзину от мусора.
- 5.3. Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок.

Пронумеровано и прошнуровано _____) листов и
скреплено печатью _____
специалист по ОТ _____ О.Ю. Киселева

